

EQUIVALENCE PILES

I.E.C. signifie **International Electrotechnical Commission**. C'est l'organisation internationale de normalisation qui facilite les échanges dans le monde en matière d'électricité en supprimant les barrières techniques (normalisation des références) et qui assure notamment la qualité des produits.

Piles bâton

I.E.C.	Volt	Equivalence
AA	1.5	LR06 – LR6 – R6 – MN1500 – AM3 – E91 - mignon
AAA	1.5	LR03 – LR3 – R3 – MN2400 – AM4 – E92 – UM4
C	1.5	LR14 – R14 – MN1400 – AM2 – E93
D	1.5	LR20 – R20 – MN1300 – AM1 – E95
9V	9	LR22 – LF22 – 6LR61 – 6LF22 – MN1604 - CF22

Piles bouton Alcaline

I.E.C.	Volt	Energizer	Varta	Duracell	Maxell	Autres
LR44	1.5	357A	V13GA	D76A	LR1154	357A
SR44/SR1154W	1.55	357	V357/V313	D303/357	SR44W	357
LR54	1.5	189	V10GA	D189A	LR1130	LR1131/AG10

Piles bouton au Lithium

I.E.C.	Volt	Energizer	Varta	Duracell	Maxell	Autres
CR2032	3	CR2032	CR2032	DL2032	CR2032	CR2032
CR2025	3	CR2025	CR2025	DL2025	CR2025	CR2025
CR2016	3	CR2016	CR2016	-	CR2016	CR2016
CR1025	3	CR1025	-	DL1025	CR1025	CR1025
CR1220	3	CR1220	CR1220	DL1220	CR1220	CR1220
CR1620	3	CR1620	CR1620	DL1620	CR1620	CR1620

Piles photo au Lithium

I.E.C.	Volt	Energizer	Varta	Duracell	Maxell	Autres
CR17345	3	123	CR123A	DL123	CR23	EL123AP
CR17335	3	CR2	CR2	DLCR2	CR2	ELCR2AP
CR-P2	6	223	CR-P2	DL223A	CR-P2	EL223AP
2CR5	6	2CR5	2CR5	DL245	2CR5	EL2CR5AP